

### Значение кодировки



**GX**  
Класс защиты:  
С фронтальной стороны = IP65  
Контакты = IP20

**GN**  
Класс защиты:  
С фронтальной стороны = IP40  
Контакты = IP00

GX	GN
16 A	16 A
20A	20A
32A	25A
40A	32A
	40A
	63A
	125A

например,  
90  
91  
10  
92  
99  
100

**U** = установка установка  
**O** = установка в электрическом шкафу  
**P** = в коробке

10



Добавить "H" если накладку необходимо увеличить  
**GX16 - GX20**  
**GN12 - GN20 - GN25**  
с 48x48 мм до 65x65 мм  
**GX32 - GX40**  
**GN32 - GN40 - GN63**  
с 65x65 мм до 90x90 мм

11	Фронтальная установка с центр. креплением Ø22 мм
12	С ключом, фронтальная установка с центр. креплением Ø22 мм
18	Установка на рейку DIN
25	Блокируемая навесным замком желто-красная рукоятка
48	Модульная установка на рейку DIN
4V	Фронтальная установка, крепление 4 винтами
51	Класс защиты с фронт. стороны IP65 (только GN)
65	Блокируемая навесным замком желто-красная рукоятка
68	Блокировка двери (до GN32)
78	Блокировка двери (кроме GN125)
79	Блокировка двери
88	Блокируемая навесным замком желто-красная рукоятка (до GN32)
98	Блокируемая навесным замком желто-красная рукоятка, блокировка двери (до GN125)
99	Блокируемая навесным замком желто-красная рукоятка, блокировка двери

Ознакомьтесь с инструкцией I230, доступной на интернет-сайте, для получения более подробной информации (конфигурация контактов, схемы, виды накладок и т.д.)  
Специальные схемы могут быть реализованы по отдельному заказу; для этого заполните форму, приведенную на стр. 10-19.

Пример заказа

**GX16 53 P** = Переключатель сети в коробке 90x90 мм (IP65) с номинальным током 16 А, трехполюсный с 3 положениями и 3 элементами.  
**GN25 H 90 U 51** = Выключатель для фронтальной установки с номинальным током 25 А, однополюсный с 2 положениями, 1 элемент, увеличенная накладка 65x65 мм, с классом защиты с фронтальной стороны IP65, крепление 2 винтами.

		1	4	5	8	9	12	13	16	17	20	21	24	25	28	29	32	33	36	37	40	41	44	45	48	
		2	3	6	7	10	11	14	15	18	19	22	23	26	27	30	31	34	35	38	39	42	43	46	47	
		Символ накладки	поз.																							
	7																									
C	8																									
	9																									
	10																									
D	11																									
	12																									
	1																									
A	2																									
	3																									
	4																									
B	5																									
	6																									
<b>Фронтальная накладка</b> 		1							X						X							X				
	2							X						X				X								X
									Перекрывающиеся контакты					Замкнутый контакт в 2 или более положениях				Замкнутый контакт			Замкнутый контакт				Автовозврат	
КОРПУС:		<input type="checkbox"/> Квадратный - GX <sup>1</sup>		<input type="checkbox"/> Круглый - GN		Номинальный ток .....																				
ИСПОЛНЕНИЕ:		<input type="checkbox"/> Фронтальная установка		<input type="checkbox"/> Установка с задней стороны		<input type="checkbox"/> В коробке		<input type="checkbox"/> Другое .....																		
ИСПОЛНЕНИЕ:		<input type="checkbox"/> Стандартное <sup>2</sup>		<input type="checkbox"/> Красно-желтая ручка		<input type="checkbox"/> Специальное .....																				
КРЕПЛЕНИЕ:		<input type="checkbox"/> 2 винтами		<input type="checkbox"/> 4 винтами																						
Кол-во:.....		Название организации и контактного лица: .....																								
<sup>1</sup> 40 А - макс. номинальный ток для серии GX.																										
<sup>2</sup> Стандартному исполнению соответствует фронтальная накладка серого цвета и градуировка 0-12 и ручка черного цвета. Другие типы считаются специальными исполнениями. См. инструкцию I230 на нашем интернет-сайте.																										