

Катушки с управлением переменным напряжением



BFХ91A...



BFХ92A...



11 BA705...

Код заказа	Частота и номинальное напряжение		Кол-во для упак.	Вес
	[Гц]	[В]		

Для контакторов BF00 A-BF09 A-BF12 A-BF18 A-BF25 A.				
BFХ91 A024	50/60	перем. напр. 24 В	1	0,085
BFХ91 A048		перем. напр. 48 В	1	0,085
BFХ91 A110		перем. напр. 110 В	1	0,085
BFХ91 A230		перем. напр. 230 В	1	0,085
BFХ91 A400		перем. напр. 400 В	1	0,085
BFХ91 A024 60	60	перем. напр. 24 В	1	0,085
BFХ91 A048 60		перем. напр. 48 В	1	0,085
BFХ91 A120 60		перем. напр. 120 В	1	0,085
BFХ91 A220 60		перем. напр. 220 В	1	0,085
BFХ91 A230 60		перем. напр. 230 В	1	0,085
BFХ91 A460 60		перем. напр. 460 В	1	0,085
BFХ91 A575 60		перем. напр. 575 В	1	0,085

Для контакторов BF26 A-BF32 A-BF38 A.				
BFХ92A 024	50/60	перем. напр. 24 В	1	0,088
BFХ92A 048		перем. напр. 48 В	1	0,088
BFХ92A 110		перем. напр. 110 В	1	0,088
BFХ92A 230		перем. напр. 230 В	1	0,088
BFХ92A 400		перем. напр. 400 В	1	0,088
BFХ92A 024 60	60	перем. напр. 24 В	1	0,088
BFХ92A 048 60		перем. напр. 48 В	1	0,088
BFХ92A 120 60		перем. напр. 120 В	1	0,088
BFХ92A 220 60		перем. напр. 220 В	1	0,088
BFХ92A 230 60		перем. напр. 230 В	1	0,088
BFХ92A 460 60		перем. напр. 460 В	1	0,088
BFХ92A 575 60		перем. напр. 575 В	1	0,088

Для контакторов BF50-BF65-BF80-BF95-BF110.				
11 BA705 024	50/60	перем. напр. 24 В	1	0,145
11 BA705 048		перем. напр. 48 В	1	0,145
11 BA705 110		перем. напр. 110 В	1	0,145
11 BA705 230		перем. напр. 230 В	1	0,145
11 BA705 400		перем. напр. 400 В	1	0,145
11 BA705 024 60	60	перем. напр. 24 В	1	0,145
11 BA705 048 60		перем. напр. 48 В	1	0,145
11 BA705 120 60		перем. напр. 120 В	1	0,145
11 BA705 220 60		перем. напр. 220 В	1	0,145
11 BA705 230 60		перем. напр. 230 В	1	0,145
11 BA705 460 60		перем. напр. 460 В	1	0,145
11 BA705 575 60		перем. напр. 575 В	1	0,145

① Катушка с 4 клеммами.

Катушки с питанием пост. напр.



11 BA911...

Код заказа	Номинальное напряжение	Кол-во для упак.	Вес

Для контакторов BF50 С...BF110 С.			
11 BA911 12	пост. напр. 12 В	1	0,380
11 BA911 24	пост. напр. 24 В	1	0,380
11 BA911 48	пост. напр. 48 В	1	0,380
11 BA911 60	пост. напр. 60 В	1	0,380
11 BA911 110	пост. напр. 110 В	1	0,380
11 BA911 125	пост. напр. 125 В	1	0,380
11 BA911 220	пост. напр. 220 В	1	0,380

ПРИМЕЧАНИЕ: Для контакторов BF00 D, BF09 D...BF38 D и BF00 L, BF09 L...BF38 L замена катушки не допускается.

Эксплуатационные характеристики катушек BFХ91 А и BFХ92 А

Управление перем. напр.				
Номинальное напр. при 50/60, 60 Гц		В	12...600	
Рабочие пределы				
катушка 50/60 Гц с питанием частотой	50 Гц	закрывание	% Us	80...110
		отпускание	% Us	20...55
	60 Гц	закрывание	% Us	85...110
		размыкание	% Us	20...55
катушка 60 Гц с питанием частотой 60 Гц	закрывание	% Us	80...110	
	отпускание	% Us	20...55	
Средняя потребляемая мощность при ≤20°C				
катушка 50/60 Гц с питанием частотой	50 Гц	коммутация	ВА	75
		удержание	ВА	9
	60 Гц	коммутация	ВА	70
		удержание	ВА	6,5
катушка 60 Гц с питанием частотой 60 Гц	коммутация	ВА	75	
	удержание	ВА	9	
Тепловое рассеивание при 50 Гц	Вт		2,5	

Эксплуатационные характеристики катушки ВА705

Управление перем. напр.				
Номинальное напряжение при 50/60, 60 Гц		В	12...600	
Рабочие пределы				
катушка 50/60 Гц с питанием частотой	50 Гц	закрывание	% Us	80...110
		отпускание	% Us	20...55
	60 Гц	закрывание	% Us	85...110
		размыкание	% Us	40...55
катушка 60 Гц с питанием частотой 60 Гц	закрывание	% Us	80...110	
	отпускание	% Us	20...55	
Средняя потребляемая мощность при ≤20°C				
катушка 50/60 Гц с питанием частотой	50 Гц	коммутация	ВА	220
		удержание	ВА	18
	60 Гц	коммутация	ВА	200
		удержание	ВА	15
катушка 60 Гц с питанием частотой 60 Гц	коммутация	ВА	220	
	удержание	ВА	18	
Тепловое рассеивание при 50 Гц	Вт		6	

Эксплуатационные характеристики катушки ВА911

Управление пост. напр.				
Номинальное напряжение управления		В	12...600	
Рабочий диапазон:	закрывание	от	% Us	80...110
	отпускание	от	% Us	10...25
Средняя потребляемая мощность при ≤20°C коммутация/удержание		Вт		15

Материалы

Эмалированный медный провод класса F.

Специальные исполнения

В случае катушек с нестандартными напряжениями обращайтесь в нашу службу технической поддержки (тел.: 035 4282422; e-mail: service@LovatoElectric.com).